ProSYS™ Plus | Arquitectura del Sistema

riscogroup.com

RISCO GROUP

RISCOBUS Save ● Control ● Win

- 4 líneas de Bus de RISCO independientes RS485
- Hasta 32 dispositivos en Bus por línea de Bus: teclados, expansores, detectores y sirenas en Bus
- Longitud máxima 300m para cada línea de Bus con cable estándar
- 1000m de longitude máxima para cada línea de Bus con par trenzado apantallado (cable de Cat. 5) y con el resultado de test de Bus por encima del 97%

Transmisor de radio de largo alcance

Módulo RTC
RP512MD2400A

Módulos IP
RP512IP0000A Multi Socket IP

Módulos 3G/2G
RP512G30000A 3G/GSM
RP512G20000A 2G/GSM



WAN

Servidor RISCO Cloud

Software de Gestión de Seguridad SynopSYS™

CRA

www.riscocloud.com interfaz web

Circuito de ProSYS Plus
RP512M00000A
Grade 3 o 2, seleccionable
8-512 Zonas
32 Particiones
4 Grupos por Partición
6-262 Salidas
500 Códigos de usuario
2000 Registros de eventos
Resistencia de zona seleccionables

Cable USB, PC al Panel
RP512USB000A

Software de Configuración



Cámaras IP Cube de Interior
RVCM11W0000B

WAN

Cámaras IP Bullet de exterior
RVCM52W0100B

Cámaras IP Domo de exterior
RVCM32W0200A

4 Líneas de Bus principales

Módulo de voz

Sin cableado en bus

Módulo de habla/escucha
RP128EVM000A

Teclados Elegant
RPKEL0WT000A blanco
RPKELPWT000A blanco con prox.
RPKEL0B0000A negro
RPKELPW0000A negro con prox.

x48 por sistema
x32 por Bus

Teclados LCD de ProSYS
RP128KCL0ICA
RP128KCLPICA con prox.

x48 por sistema
x16 por Bus

Teclados de LightSYS
RP432KP0000A
RP432KPP000A con prox.

x48 por sistema
x16 por Bus

Lector de proximidad
RP128PKR300A

x64 por sistema
x16 por Bus

Expansor inalámbrico
RP432EW8000A

x16 por sistema
x8 por Bus

Expansor de zona en Bus
RP128EZB000B
Actúa como aislador de bus y concentrador de detector de bus



x32 por sistema
x8 por Bus

Líneas de Bus detectores

WatchOUT

Beyond

Industrial Lunar

BWare Bus

Detector sísmico

Expansores de 1 zona
RP128EZ0100A

Módulo de 4 salidas a relé 3A
RP296E04000A

x32 por sistema
x8 por Bus

Expansor de 16 zonas
RP512EZ1600A



x32 por sistema
x32 por Bus

Expansor de 8 zonas
RP432EZ0800A

x32 por sistema
x8 por Bus

Módulo expansor de 8 salidas con colector abierto 100mA
RP296E08000A

x32 por sistema
x8 por Bus

Fuente de alimentación 3A
RP128EPS000A PCB
RP128PSPSEUA Caja, EU

x32 por sistema
x8 por Bus

ProSound

Lumin8

x32 sirenas por sistema
x8 por Bus

Hasta 512 detectores en Bus por sistema

Hasta 32 expansores de zona en Bus, o directamente en el panel principal por Bus, con un cable par trenzado apantallado Cat.5

Hasta 20 detectores en Bus recomendados por expansor de zona en Bus o desde el Bus del panel principal, para un major rendimiento con cable estándar y para alta seguridad

Sirenas inalámbricas

X32 sirenas inalámbricas por sistema
x3 por expansor inalámbrico

Teclados Slim bidireccionales inalámbricos

x32 teclados inalámbricos por sistema
x2 por expansor inalámbrico

BWare DT inalámbrico

Detector de Cortina PIR inalámbrico

Contactos magnéticos puerta/ventana

Detector de humo/calor

Detector de inundación inalámbrico

x256 detectores inalámbricos por sistema
x32 por expansor inalámbrico

Mando bidireccional

Mando unidireccional

x256 Mandos rolling code por sistema
x16 por expansor inalámbrico

Pulsador de pánico

Pulsera de pánico

x256 mandos zona/pulsadores por sistema
x32 por expansor inalámbrico

5IN2442 04/2015